ID-Balti SIA
Bezdelīgu 12, Rīga,
LV-1048
Tel. 67615578
Fakss: 67616929
www.id-balti.lv

Automātiskā papīra sensora kalibrēšana DATAMAX E - 4203, 4204 un 4304 printeriem.

Automatiskā papīra sensora kalibrēšana automātiski nodrošina optimālo sensora jūtīgumu priekš uzlīmju materiāla , kurš tiks izmantots uzlīmju drukāšanai.

Piezīme. Pirms papīra sensora kalibrēšanas pārliecinieties, ka papīra sensors ir uzstādīts atbilstošajām papīra tipam. Skatīt datamax operator's manual sadaļu 4.4.2. kā arī pārliecinieties, ka printera galvas bloks ir nolaists lejā un printera vāks ir aiztaisīts ciet.

Lai uzzinātu uz kādu papīra tipu ir uzstādīts papīra sensors var veikt testa izdruku.
To var veikt vienlaicīgi nospiežot un atlaižot pogas **F2 (FEED)** un **F3 (Cancel)**.
Vēlams izmantot platu papīru 100mm jeb lai uzlīmes būtu divās rindās blakus, jo papīra sensora izdrukas dati atrodas uzlīmes labajā pusē.

Ja tiek izmantotas parastas papīra uzlīmes ar atstarpi vai caurumu, tad ir jābūt **Sensor Type – EDGE**.
Ja izmanto uzlīmes, kuram apakša ir melna svītra tad ir jābūt **Sensor Type – REFL**.

Kā arī pārliecinieties, ka termogalvas turētāja daļa ir nolaista pilnībā lejā un printera vāks ir aizvērts ciet. Pilnībā nolaižot printera augšējo daļu uz leju ir dzirdams klikšķis un izcilnim ir jābūt nofiksētam.

Tātad lai automātiski nokalibrētu papīra sensoru veiciet sekojošas darbības:

1. ievietojotiet izvēlēto uzlīmju rulli ar kuru vēlāk tiks drukātas uzlīmes, ieslēdziet printeri un turiet nospiestu pogu **F3(CANCEL)**. Turpiniet turēt pogu tik ilgi līdz **(PAUSED)** oranža gaismas diode nodziest un tad atlaidiet pogu **F3(CANCEL)**.

2. Tālāk nospiediet un atlaidiet pogu **F1 (PAUSE)**. Tiks izdrukāts apmēram 25 centimetri garš uzlīmju ruļļa posms.
3. pēc tam kad beigsies uzlīmju virzīšanās uz priekšu nomirgos 5 reizes attiecīgās gaismas diodes, kas ziņos par autokalibrācijas rezultātiem.

(PAUSED) - oranžā gaismas diode nomirgos 5 reizes = veiksmīga papīra sensora kalibrācija. Veiciet 4. soli.
(FAULT) - sarkanā gaismas diode nomirgos 5 reizes = neveiksmīga kalibrācija. Veiciet manuālo sensora kalibrēšanu. Skatīt datamax operator's manual sadaļu 4.6.2.

Piezīme: Ja jūs vēlaties atcelt izmaiņas un atgriezties atpakaļ pie sākotnējiem uzstādījumiem, respektīvi neko nemainīt, tad vienkārši izslēdziet ārā printeri.

4. Tagad lai saglābātu veiktas izmaiņas un uzstādītu printeri normālā darba režīmā nospiediet vienlaicīgi pogas **F1+F3** un paturiet tās 1 sekundi.
Uzgaidiet, kamēr **F1(PAUSED)** oranžā gaismas diode nodziest. Printeris ir gatavs darbam.
Piezīme. Rekomendējam tomēr labāk izslēgt printeri āra un ieslēgt par jaunu. Kā arī ja uzlīmju drukāšana notiek, izmantojot uzlīmju programmu Codesoft rekomendējam iziet no programmas un palaist programmu par jaunu. Ja to neizdara, tad drukājot uzlīmes var neizdrukāties daļa informācijas.

ID-BALTI KOMENTĀRI:

Parasti papīra sensora kalibrēšana ir jāveic,kad tiek mainīts papīra tips piemēram, mainās papīra piegādātajs.
To ir viegli noteikt, kad paskatās pret gaismu caur papīru, kas paliek pāri noplēšot uzlīmes. Parasti tas ir vai nu gaišāks vai tumšāks.
To ir nepieciešams veikt arī tad, kad printera uzstādījumi tiek nomesti uz rūpnīcas uzstādījumiem (factory default settings 5.7 nodaļa datamax operator's manual).

KALIBRĒŠANAS PĀRBAUDE:

Nospiežot pogu **F2(FEED)** tiek izdrukāta viena tukša uzlīme.

Ja ir papildus jautājumi, tad zvaniet droši.
Tehniskais atbalsts: 29259947, 67615578